自動式配電試験器／3207シリーズ

3207　￥90,000（ケース付）
約210×140×142mm　約2.3kg（本体）
注）付属の携帯用ケースは写真と一部異なります。

3207シリーズは自家用電気設備，配線や各種電気機器の保守点検用として必要な絶縁抵抗，接地抵抗，接地電圧，交流電圧，交流電流を1台で測定できるマルチタイプの配電試験器で，工場・ビル・店舗などの保守管理用として最適です。

特　長

- **1台5役，管理が簡単です**
- **持ち運びが便利な小形軽量タイプ**
- **操作が簡単です**

仕　様

測定範囲：絶縁抵抗…500V/100MΩ（**320721**）または250V/50MΩ（**320722**），接地抵抗…0～15/150/1,500Ω,接地電圧…0～30V,交流電圧…70～130/140～260/280～520V,交流電流…0～15/30/75/150/300A

項目	仕様					
	絶縁抵抗		接地抵抗	接地電圧	交流電圧	交流電流
定格 測定範囲	①500V/100MΩ	②250V/50MΩ	0～15 ／150 ／1.500Ω	0～30V	70～130V／ 140～260V／ 280～520V	0～15／30／ 75／150／300
	（要指定）					
測定方式	定電圧コンバータ方式		定電流 インバータ方式	整流形	整流形 サプレス方式	クリップ 変流器整流形
許容差	第一有効測定範囲で 指示値の±5% 第二有効測定範囲で 指示値の±10%0, ∞目盛は目盛の 長さの0.7%以下		最大目盛値の ±3%	最大目盛値の ±3%	最大目盛値の ±1.5%	最大目盛値の ±2.5%
目盛様式	三桁対数目盛（黒）		等分目盛（青）	等分目盛（青）	等分目盛（赤）	等分目盛（黒）
備考 注意事項	測定端子電圧は中央目盛 にて定格電圧の90%以上		測定周波数1.8kHz	許容地電圧5V	50，60Hz共用	
外形寸法	約210×140×142mm（かばんを含む）					
質量	約2.3kg（かばんを含む）					
使用電池	乾電池R6P（SUM-3）……8個					
付属品	乾電池：R6P（SUM-3：8個本体内臓） 絶縁抵抗・電圧測定用リード：黒・朱各1本（約1.5m） 接地抵抗測定用リード：緑・黄・赤各1本（約5,10,20m） 接地抵抗測定用補助接地棒：銅製2本（約32cm） 交流電流測定用クリップ変流器：B9103BA（リード約2m） 付属品収納袋：布製ナップザック 本体用カバン：黒色肩掛式 取扱説明書：1部					

①…320721　②…320722